



閃頻測速儀 DS 系列

閃頻測速儀(轉速計)非常適合使用在檢查及測量轉動中的輪、風扇、幫浦、馬達、研磨機，以及實際上設備處理，用於一般工業維護、生產、品質控制，及實驗室或學校閃光原理的教學。

DS-9000



DS-3200



- 全數位化設計，適合轉速測量及轉動測量靜止影像。
- 全按鍵操作、測量範圍廣、精確度高。
- 三組設定記憶儲存。
- 定時功能：1、5、10 分鐘或持續(DS-9000 only)。
- 電源關閉時，自動記憶最後轉速值。

主要規格

型 號	DS-9000	DS-3200
測量範圍	40.0~99,999 fpm	60.0~30,000 rpm
解析度	0.1 rpm / 低於每分鐘 2,000 轉時 1 rpm / 高於每分鐘 2,000 轉時	
顯示器	5 位數字，高 10mm	
精確度	$\pm(0.02\%+3 \text{ digits})$ of setting	$\pm0.01\%$
溫度漂移		$\pm0.01\%$
燈泡	12 pcs - 8mm 1 瓦 LED 燈泡	Xenon Flash Lamp 氪元素閃光燈
特殊功能	外部觸發 定時功能	特殊功能 $\times 2$ ， $\div 2$ ，三組記憶設定， 及四種調整速度，快速又正確
電源	AC100V - 240V 或DC 5V 3A Adaptor	使用電源AC100V、AC110V、AC220V、 AC240V(訂購時請特別註明)
耗電量	約 4 瓦	約 25 瓦
操作溫 / 濕度範圍		0~40°C 相對濕度在 85% 以下
尺寸		115 × 115 × 200mm (不含活動式把手)
重量		約 1.5Kg
標準配備		主機、燈泡(內建)、操作說明書
選購配件		手提箱(DS-CASE)、更換用燈泡 DS-FT-01、電源線

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。